USER MANUAL

IN THE BOX

Oclip

Table 1: Specifications

COOL WHITE
CCT: 5700-6500K CRI: 70

HIGH	300 lumens
MEDIUM	150 lumens
LOW	10 lumens
MOONLIGHT	1.5 lumens
RED LIGHT	4 lumens

1300m	70m	IPX5	1.5m
1LX@1.5~2M(2.5mm Dia) 0.1LX*2M(1.5*2.5mm)		30g/1.058oz (Including Battery)	
Rechargeable Li-ion Battery 2000mAh 3.7V (10.4Wh)		Working temperature: 0°C~45°C	

* Above data are tested per IAR/ANSI C1.2009 standard in Ulight's lab in reference. The data may be performed indoor under

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charge Time	About 1.5 hours

Figure 1 Product overview

On/Off
Battery Indicator
Magnetic Base
Clip
Lanyard Hole
High Performance LED

Figure 2 Charge

Red - Charging
Green - Charging Completed

Figure 3 On/Off

Press and hold

Figure 4 Lockout / Unlock

Press and hold

Figure 5 Moonlight mode

Press and hold
> 2 sec

Figure 6 Change brightness level

Double press

Figure 7 Strobe (White light mode only)

Triple press

Figure 8 Red light mode

Press and hold
> 0.5 sec

Figure 9 Switch between red and white light mode

Triple press

Figure 10 Turn on white light beacon

Press and hold
> 0.5 sec

Figure 11 Turn on white light beacon

Triple press

Figure 12 Battery indicator

GREEN: 60~100% ORANGE: 30~60% RED: 0~30%

Oclip

A clip-on light with dual light sources.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 05
(FI) Finnish 09
(NO) Norwegian 13
(SV) Swedish 19
(NL) Nederlands 25
(PL) Polska 30
(DE) Deutsch 36
(HU) Magyarország 42
(RU) Русский 48
(ES) Español 54
(RO) Românesc 60
(UA) Українська 66
(JP) 日本語 72
(KR) 한국어 78
(TH) ไทย 84
(FR) Français 90
(IT) Italiano 96
(SK) Slovenskýjazyk 102
(PT) Português 108

(EN)English

1.3 Charge: red light mode, see Figure 10.
In the red light mode, press and hold for more than 0.5 second to switch to red light mode, reduce the button, and press and hold for more than 0.5 seconds to switch back to white light.

1.10 Turn on white light beacon, see Figure 11.
Turn on white light beacon by quickly pressing the button three times when the light is off or in red light mode. To exit the mode, simply press or press and hold the button.

2. Battery indicator, see Figure 12.

DANGER
• Do not disassemble the product.
• Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode; causing personal disaster.

CAUTION
• Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
• Do not unscrew the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
• Don't place, charge or use this light in a car when the temperature inside may exceed 60°C or in similar environments.
• Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
• Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the device and damage the product.
• The clip is magnetic, and the metal powder adsorbed on the surface will affect the function, please clean it immediately.

NOTICE
• Please only use the TYPE-C charging cable to charge the product to avoid damage.
• Charge the product completely before storing it for a long period.
• If the product is carried, transported, please lock the product.
• When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to avoid liquid or foreign objects from entering.

REMARK
• Do not put a hot light into any type of fabric bag or flexible plastic container.
• Wire-pull toys.
• When the ambient temperature is below 0°C/32°F, the light can only output at the low and medium brightness mode.

1.1 Power switch, see Figure 3.
Press and hold the button for 2 seconds to turn on the light, release the button and press and hold the button for 2 seconds to turn off the light.

1.2 Lockout / Unlock, see Figure 4.
Turn on the light, press and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The light will flash twice to indicate lockout. To turn off or to quick access the lockout mode, the first indicator of the center of the switch will be on for a 2 second period. Press and hold the side switch to unlock. To unlock it, continue holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

1.4 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode, press and hold the button for more than 2 seconds when the light is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.

1.5 Change brightness level (White light mode only), see Figure 6.
In the white light mode, long press the button to change the brightness. The light will cycle through the current brightness, and changes in the order of Low → Medium → High → Low. Release the button to select the brightness. (Note: Moonlight mode are not included in this cycle).

1.6 Strobe mode, see Figure 7.
In white light mode, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off. (Note)

1.7 Red light mode, see Figure 8.
Press and hold the button for 0.5 seconds to enter red light mode. Single press to turn off, and the current mode will be remembered. Press and hold to turn on again.

1.8 Switch between red and white light mode, see Figure 9.
When the light is on, double press the button to switch between red light mode and white light mode.

1.9 Moonlight mode, see Figure 10.
Single press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be remembered. (Note and Offer: Red Beacon is not available)

1.11 Battery indicator, see Figure 12.
Single press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be remembered. (Note and Offer: Red Beacon is not available)

3. Operating instructions below:
1. Charge, see Figure 2.
2. On/Off, see Figure 3.
Single press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be remembered. (Note and Offer: Red Beacon is not available)
3.1 Lockout / Unlock, see Figure 4.
Turn on the light, press and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The light will flash twice to indicate lockout. To turn off or to quick access the lockout mode, the first indicator of the center of the switch will be on for a 2 second period. Press and hold the side switch to unlock. To unlock it, continue holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.
3.2 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode, press and hold the button for more than 2 seconds when the light is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
3.3 Change brightness level (White light mode only), see Figure 6.
In the white light mode, long press the button to change the brightness. The light will cycle through the current brightness, and changes in the order of Low → Medium → High → Low. Release the button to select the brightness. (Note: Moonlight mode are not included in this cycle).
3.4 Strobe mode, see Figure 7.
In white light mode, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off. (Note)
3.5 Red light mode, see Figure 8.
Press and hold the button for 0.5 seconds to enter red light mode. Single press to turn off, and the current mode will be remembered. Press and hold to turn on again.
3.6 Switch between red and white light mode, see Figure 9.
When the light is on, double press the button to switch between red light mode and white light mode.
3.7 Rank Lockout, see Figure 3.
Single press to engage the gear 3 of delivers dim ranks (approximately, either lower or yellow are. Nb Yellow gear 3 is the lowest rank, Nb Yellow gear 2 is the second lowest rank, Nb Yellow gear 1 is the third lowest rank).
3.8 Endless mode (Ultra Low) Switch, see Figure 3.
Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to enter ultra low mode, Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to exit ultra low mode.
3.9 Endless mode for Red light, see Figure 3.
Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to enter red light mode, Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to exit red light mode.
3.10 Endless mode for Strobe, see Figure 3.
Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to enter strobe mode, Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to exit strobe mode.
3.11 Moonlight, see Figure 3.
Double pull & hold gear 3 for 3 sec to enter moonlight mode, Double pull & hold gear 3 for 3 sec to exit moonlight mode.
3.12 Endless mode for Moonlight, see Figure 3.
Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to enter moonlight mode, Triple pull & hold gear 3 for 3 sec to exit moonlight mode.
3.13 Lock/Unlock, see Figure 4.
Turn on the light, press and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The light will flash twice to indicate lockout. To turn off or to quick access the lockout mode, the first indicator of the center of the switch will be on for a 2 second period. Press and hold the side switch to unlock. To unlock it, continue holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.
3.14 Turn on white light beacon, see Figure 10.
Turn on white light beacon by quickly pressing the button three times when the light is off or in red light mode. To exit the mode, simply press or press and hold the button.
3.15 Turn on white light beacon, see Figure 11.
Turn on white light beacon by quickly pressing the button three times when the light is off or in red light mode. To exit the mode, simply press or press and hold the button.
3.16 Battery indicator, see Figure 12.

(CN)简体中文

步骤清单，参见 Table 3.
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2.
2. 产品图示，参见Figure 1.
3. 操作指引如下：
3.1 开关，参见Figure 2.
3.2 开关，参见Figure 3.
按住按键开关，关机后，记忆当前的状态。
3.3 锁/解锁，参见Figure 4.
按住侧开关，长按侧键开关大概2秒钟，闪烁两次表示锁定。关机状态下，长按侧键开关大概2秒钟，闪烁一次表示解锁。
3.4 月光模式，参见Figure 5.
关机状态下，按住开关大概2秒钟，闪烁一次表示月光模式。
3.5 调亮度（仅限白光模式），参见Figure 6.
在白光模式下，长按侧键开关，亮度会循环变化，顺序为：低→中→高→低。松开按键开关，即可选择亮度。（注意：月光模式不在循环范围内）
3.6 频闪，参见Figure 7.
关机状态下，快速按键开关三次以上，即可进入频闪模式。
3.7 红光模式，参见Figure 8.
关机状态下，按住侧键开关大概0.5秒，即可进入红光模式。
3.8 红光模式下，关闭/开启，参见Figure 9.
红光模式下，快速按键开关三次以上，即可关闭红光模式。
3.9 月光模式，参见Figure 10.
关机状态下，单击侧键开关，即可开启/关闭。
3.10 白光信标，参见Figure 11.
关机状态下，快速按键开关三次以上，即可开启白光信标。
3.11 电量指示灯，参见Figure 12.

(FI) Finnish

Mankelonen sanakirja, katso taulukko 3.
1. Tuotteen mitoituksia, katso taulukko 1 ja 2.
2. Tuotteen yleiskatsaus, katso kuvasta 1.
3. Käyttöohjeet alhaalla:
3.1 Lataus, katso kuvasta 2.
3.2 ON/OFF, katso kuvasta 3.
Painele painikkeen painalluksella valo päälle ja sammuu. Aktiivinen tila muistetaan, kun laite sammutetaan. (Ohje: valo ja valkoinen mäjakkavalo eivät ole mukana)
3.3 Lukitus / lukituksen avaaminen, katso kuvasta 4.
Kun käynnistävät pitäkä painamalla sivukytkintä ja pitämällä painettuna jonkinlaisen 2 sekunnin ajan). Valon vilkuttaa kahdesti lukituksen ja sammuu sen jälkeen. Kyllämen kerkeilä sivu kytkimen painamalla ja pitämällä painettuna jonkinlaisen 2 sekunnin ajan. Kun haluat avata lukituksen, Aina käyppimäkohdan pitämällä sivukytkintä painettuna yli sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tila käynnistyy.
3.4 Moonlight, katso kuvasta 5.
Valoamisen ollessa pois päältä, paina painikkeen ja pidä sitä painettuna vähintäin 2 sekuntia. Mäjakkaa Moonlight-tila käynnistyy käyttöön. Mikäli käytettävä kytkäilkäsi lamun Moonlight-tilassa, Valkoisen valon ohjaamiseen painikkeen painamalla.
3.5 Kirkkaustason muutos (vain valkoisen valon tilassa), katso kuvasta 6.
Valkoisen valon tilassa pitäkä painettuna painikkeen painikkeen painamalla. Lähtö alkaa nykyisestä kirkkaustasosta ja valo muuttuu seuraavasti: Matala→ Keskitaso→ Korkea→ Matala Valitse kirkkaustaso vapauttamalla painike. (Huom. Moonlight-tilat eivät kuulu tähän kiertoon).
3.6 Strobo, katso kuvasta 7.
Kytke Strobe pitäkä painamalla painikkeen nopeasti kolmesta tai useammasta kertaa, kun valo on sammunut. Paina tai paina painettuna sammuttaaksesi Strobe.
3.7 Punainen valon tila, katso kuvasta 8.
Paina painikkeen kahdesti aktivoidaksesi punaisen valon tilan. Painamalla vain yksi kerran sammuttaa punaisen valon tilan. Kun käytät punaisen valon tilaa, valon voimakkuus pitäkä pitäkäkäsilä lain sammuttamisesta.

(PL)Polska

Słownik wskazówek, zobacz tabelę 3.
1. Specyfikacja produktu, zobacz tabelę 1 i tabelę 2.
2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.
3. Instrukcje obsługi poniżej:
3.1 Ładowanie, zobacz rysunek 2.
Podłącz produkt, jeśli jest nieczynny. Kontrolka zapalona na zielono oznacza pełną ładowalność.
3.2 Włączanie/wyłączanie, zobacz rysunek 3.
Naciśnij przycisk przyciski w trybie czuwania (wyłączone) zostanie zapisany. Uwaga: Lampa czołowa nie obejmuje przyciskiem zapamiętanego ustawienia.
3.3 Włączanie trybu Nocnego (wszystkie białego, patrz rysunek 5.
Aby włączyć sygnalizator, szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk. Jeśli ostatnio używany tryb to Nocny, naciśnij przycisk przycisk. Aby wyłączyć sygnalizator, naciśnij przycisk.
3.4 Wskaźnik baterii, patrz rysunek 12.

(HU)Magyarország

Szótár, lásd a táblázat 3.
1. Termékméretek, lásd táblázat 1 és táblázat 2.
2. Áttekintés, lásd az ábrát 1.
3. Bedienungsanleitung:
3.1 Entfernen der Ladestelle, siehe Bildung 2.
3.2 Ein-/Ausschalten, siehe Bildung 3.
Durch Drücken der Taste wird das Licht ein- und ausgeschaltet. Der zuletzt Modus wird beim Ausschalten des Geräts gespeichert (Siehe und weiteres Signalfeuer werden nicht gespeichert).
3.3 Sperren/Entsperren, siehe Bildung 4.
Zum Sperren des ausgeschalteten Geräts Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie sich der Moonlight-Modus ein- und ausschalten. Drücken Drücken oder gedrückt halten, um das Entsperren Aktivieren.
3.4 Moonlight-Modus, siehe Bildung 5.
Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als etwa Sekunden gedrückt halten, um den Moonlight-Modus zu aktivieren. Wird die Lampe im Moonlight-Modus ausgeschaltet, wird bei erneutem Drücken automatisch erneut diese Helligkeitsstufe aktiviert.
3.5 Helligkeit ändern (nur weißes LED), siehe Bildung 6.
Wie weißen Licht den Schalter gedrückt halten, um die Helligkeit zu ändern. Die Helligkeit wird in der Reihenfolge Niedrig → Mittel → Hoch → Niedrig zyklisch geändert. Die Taste loslassen, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen. Hinweis: Der Modus Moonlight wird nicht in diesen Zyklus einbezogen.
3.6 Strobo Modus, siehe Bildung 7.
Zum Einschalten des Strobo den Schalter im ausgeschalteten Zustand mehrmals drücken oder gedrückt halten. Drücken oder gedrückt halten, um den Strobo zu deaktivieren.
3.7 Rotes Licht, siehe Bildung 8.
Um Lampe rot zu setzen einer Sekunden Umgebung verwenden, die Strahl in den Schalter eindringen und Zwischenzustand. Die Schalter erneut drücken, um das Licht auszuschalten. Beim nächsten Einschalten wird der zuletzt verwendete Modus wiederhergestellt.
3.8 Rechtes weisches rotes Licht und weißes Licht, siehe Abbildung 9.
Im ausgeschalteten Zustand zweimal drücken, um zwischen rotem und weißem Licht zu wechseln.
3.9 Andere des rotes Lichts, siehe Abbildung 10.
Den Schalter bei ausgeschaltetem rotem Licht länger als 0,5 Sekunden gedrückt halten, um den rote Strobe zu aktivieren. Den Schalter loslassen und erneut für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um das dauerhafte rote Licht zu aktivieren.
3.10 Einschalten des weißen Signalfeuers, siehe Abbildung 11.
Zum Einschalten des Signalfeuers den Schalter im ausgeschalteten Zustand dreimal schnell hintereinander drücken. Drücken oder gedrückt halten, um das

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Produktoversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisninger:
3.1 Lading, se figur 2.
3.2 Slå av/på, se figur 3.
Trykk og slipp knappen for å slå av/på. Den siste modusen lagres vil erindre slås av. Strobe og Rød lys er ikke lagret.
3.3 Lås/lås opp, se figur 4.
Slå på lyset og trykk og holdt sidetasten i ca. 2 sekunder for å slå lås opp. Vi blinker to ganger for å indikere at det er blitt gjort. Hvis du vil slå av eller raskt gjøre en tilgang til den siste modus du hadde i bruk, er det en lysende sted ved den temperaturen kan slige over 60°C eller lignende miljøer.
3.4 Månelysmodus, se figur 5.
For å aktivere Moonlight-modus, trykk og holdt knappen i mer enn 2 sekunder. Hvis du er i Moonlight-modus, bare gjøre enkelt på knappen.
3.5 Endre lysstyrke (hvit lys-modus), se figur 6.
Trykk lys-modus, trykk og holdt knappen for å endre lysstyrken. Lysstyrken sykler med gjeldende lysstyrke og endrer i rekkefølgen Lav → Medium → High → Low. Slip knappen for å velge lysstyrke. (Merk: Månelysmodus er ikke inkludert i denne syklusen).
3.6 Strobemodus, se figur 7.
For å slå på Strobe, trykk raskt på knappen tre ganger eller mer når lyset er av. Trykk eller trykk og holdt for å slå av Strobe.
3.7 Rød lysmodus, se figur 8.
Trykk og holdt knappen i 0,5 sekunder for å gå inn i rød lysmodus. Enkelt trykk for å slå av, og den nåværende modus vil bli husket. Trykk og holdt for å slå på igjen.
3.8 Bytte mellom rød og hvit lysmodus, se figur 9.
Dobbeltrykk på knappen mens lyset er på for å bytte mellom rød og hvit lysmodus.
3.9 Månelysmodus, se figur 10.
Enkelt trykk for å slå av og på. Ved slått av husker den siste modus du hadde i bruk. (Merk: Rød lys er ikke tilgjengelig)
3.10 Slå på hvit lysfyr, se figur 11.
Slå på lyset ved å trykke på det raskt tre ganger eller mer når lyset er av.
3.11 Slå av hvit lysfyr, se figur 11.
Slå av lyset ved å trykke på det raskt tre ganger eller mer når lyset er av.
3.12 Batteriindikator, se figur 12.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordspråksmagen, se tabell 3.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Produktöversikt, se bild 1.
3. Bruksanvisning nedan:
3.1 Laddning, se figur 2.
3.2 Slå av/på, se figur 3.
Tryck och slå av/på. Den senaste läge kommer att ihågkomna. Strobe och Rött ljus är inte lagrade.
3.3 Lås/lås upp, se figur 4.
Tänd lampan och tryck och håll in sidoknappen i cirka 2 sekunder för att aktivera lås upp. Lampan blinkar två gånger för att indikera att det har gjorts. Om du vill stänga av eller snabbt komma åtkomst till den senaste läge du hade i bruk, det kommer att vara en lysande plats vid den temperatur som kan gå över 60°C eller liknande miljöer.
3.4 Månskensläge, se figur 5.
Tryck och hålla knappen i mer än 2 sekunder för att aktivera Moonlight-läge. Om du var i Moonlight-läge, bara tryck på knappen.
3.5 Ändra ljusstyrka (vit ljus-läge), se figur 6.
Tryck och hålla knappen för att ändra ljusstyrkan. Ljusstyrkan cyklar med gjorde ljusstyrka och ändrar i ordningen Low → Medium → High → Low. Det är den ljusstyrkan du vill ha. Det är den ljusstyrkan du vill ha. (Det är inte inkluderad i denna cykel).
3.6 Strobe, se figur 7.
Tryck snabbt tre gånger eller mer för att slå på Strobe. Tryck eller tryck och håll ned för att stänga av Strobe.
3.7 Rödljus läge, se figur 8.
Tryck och hålla ned knappen i 0,5 sekunder för att komma in i rödljus läge. Tryck en gång för att stänga av, och den nuvarande läge kommer att ihågkomna. Tryck och hålla ned för att slå igång.
3.8 Byt mellan rött och vitt ljus, se figur 9.
Dubbeltryck på knappen medan den är på för att byta mellan rött och vitt ljus.
3.9 Månskensläge, se figur 10.
Tryck en gång för att slå av och på. Om du var i Moonlight-läge, bara tryck på knappen.
3.10 Slå på vit ljusfyr, se figur 11.
Tänd lampan genom att snabbt trycka på den tre gånger eller mer när den är av.
3.11 Slå av vit ljusfyr, se figur 11.
Stäng av lampan genom att snabbt trycka på den tre gånger eller mer när den är av.
3.12 Batteriindikator, se figur 12.

(NL) Nederlands

Woordenlijst, zie tabel 3.
1. Productspecificaties, zie tabel 1 en tabel 2.
2. Productoverzicht, zie figuur 1.
3. Gebruiksaanwijzing hieronder:
3.1 Laden, zie figuur 2.
3.2 Aan/uitschakelen, zie figuur 3.
Druk op de knop om de lampje aan te zetten. Wanneer uitgeschakeld, wordt de laatste gebruikte modus onthouden. Strobe en Rood licht worden niet onthouden.
3.3 Vergrendelen/ontgrendelen, zie figuur 4.
Om de lampje te vergrendelen, houd de zijkant van de lampje ongeveer 2 seconden ingedrukt. De lampje zal twee keer knipperen om te bevestigen dat de vergrendeling is ingeschakeld. Om de lampje te ontgrendelen, houd de zijkant van de lampje ongeveer 2 seconden ingedrukt. De lampje zal twee keer knipperen om te bevestigen dat de ontgrendeling is ingeschakeld.
3.4 Maanlicht, zie figuur 5.
Om de maanlicht te activeren, druk op de knop gedurende meer dan 2 seconden wanneer de lampje uit is. Als de laatste gebruikte modus de maanlichtmodus was, druk gewoon op de knop.
3.5 Helderheid aanpassen (witte LED's), zie figuur 6.
Houd de knop ingedrukt om de helderheid te wijzigen. De lampje zal door de huidige helderheid cycleren en de volgende wijzigingen aanbrengen: Laag → Gemiddeld → Hoog → Laag. Selecteer de helderheid door de knop los te laten. (Opmerking: Maanlicht-stand wordt niet inbegrepen in deze cyclus).
3.6 Stroboscoop, zie figuur 7.
Om de Strobe te inschakelen, drukt u snel driemaal of meer op de knop wanneer de lampje uit is. Druk op de knop of houd de knop ingedrukt om de Strobe uit te schakelen.
3.7 Rodelichtstand, zie figuur 8.
Druk twee keer op de knop om de rode lichtstand te activeren, vervolgens of het licht uit te schakelen. Druk op de knop om de rode lichtstand te activeren. Wanneer de lampje uit is, kan u de laatste gebruikte modus onthouden.
3.8 Wisselen tussen rood en wit licht modus, zie figuur 9.
Dubbel tik op de knop om te wisselen tussen de rode lichtstand en de witte lichtstand.
3.9 Maanlicht, zie figuur 10.
Dubbel tik op de knop om de lampje aan te zetten. Wanneer de lampje uit is, kan u de laatste gebruikte modus onthouden.
3.10 Witte lichtbaken aan, zie figuur 11.
Zet de witte lichtbaken aan door de knop snel driemaal te tikken wanneer de lampje uit is.
3.11 Witte lichtbaken uit, zie figuur 11.
Zet de witte lichtbaken uit door de knop snel driemaal te tikken wanneer de lampje uit is.
3.12 Batterijindicator, zie figuur 12.

(PT) Português

Dicionário de Sinais, consulte a Tabela 3.
1. Especificações do produto, ver a Tabela 1 e Tabela 2.
2. Visão geral do produto, ver a Figura 1.
3. Instruções de operação abaixo:
3.1 Carregamento, ver a Figura 2.
3.2 Liga/Desliga, ver Figura 3.
Um toque no botão liga e desliga o foco. O modo atual é memorizado quando o dispositivo é desligado. (Ou lar mondoscopia e o farol da luz branca não podem ser memorizados).
3.3 Bloqueio/Desbloqueio: Nível Rápido, ver Figura 4.
Ligue a lanterna, pressione rapidamente o botão lateral cerca de 2 segundos para acessar o modo de bloqueio. A luz piscará duas vezes para indicar o bloqueio. Para desligar ou para o modo de bloqueio, no centro do botão, a primeira luz indicadora estará ligada por um período de 2 segundos. Pressione e mantenha pressionado o botão lateral para desbloquear. Para desbloquear, mantenha o botão lateral pressionado por mais de um segundo até que a lanterna ligue novamente.
3.4 Luz, consulte a Figura 5.
Quando a lanterna estiver desligada, mantenha o interruptor lateral pressionado por mais de um segundo para acessar o modo noturno. Se o último modo usado foi o modo noturno, pressione o interruptor para a ativar.
3.5 Altera o brilho (somente modo de luz branca), ver Figura 6.
No modo de luz branca, pressione e segure o botão para alterar o brilho. A saída corresponde ao brilho atual e muda na ordem Baixo → Médio → Alto → Baixo. Solte o botão quando o brilho for selecionado. (Note: Moonlight não está incluído no ciclo).
3.6 Modo Strobe , ver Figura 7.
Com a lanterna desligada, pressione rapidamente o botão três vezes ou mais para ativar o modo Strobe. Pressione ou segure para desligar.
3.7 Modo da luz vermelha, ver Figura 8.
Pressione e mantenha pressionado o botão por 0,5 segundos para entrar no modo de luz vermelha. Pressione uma vez para desligar, e o último modo será lembrado. Pressione e segure para ligar novamente.
3.8 Alternar entre os modos de luz vermelha e branca, ver Figura 9.
Pressione o botão duas vezes para alternar entre o modo de luz vermelho e o modo de luz branco.
3.9 Modo da luz branca, ver Figura 10.
Pressione e mantenha pressionado o botão por 0,5 segundos para ligar/desligar. Se estiver ligado, o último modo será lembrado. (Nota e Oferta: Farol Vermelho não está disponível)
3.10 Ligar o farol de Luz Branca, ver Figura 11.
Ligue o farol da luz branca, pressione rapidamente o botão três vezes ou mais quando estiver no modo farol. Pressione ou segure para desligar.
3.11 Indicador de bateria, ver Figura 12.

(RO) Românesc

Dicționar multi-lingv, vezi Tabelul 3.
1. Specificațiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.
3. Instrucțiuni utilizare:
3.1 Încărcarea produsului din placă, vezi Figura 2.
3.2 Pornire/oprire, consultați Figura 3.
Apăsați și menținând apăsat butonul în modul lumină rosu mai mult de 0.5 secunde pentru a comuta lângă modul roșu, eliberați apoi apăsați din nou butonul timp de mai mult de 0.5 secunde pentru a reveni la lumină roșie continuă.
3.10 Aprinderea Semalizatorului luminos albe, consultați Figura 11.
Pentru a activa modul Balizaj, apăsați rapid butonul de trei ori în timp ce lampa este stinsă. Apăsați sau țineți apăsat pentru a opri farul.
3.11 Indicator baterie, consultați Figura 12.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte las características de producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1.
3. Manual de uso como se indica a continuación:
3.1 Retirar el plástico de aislamiento, consulte la Figura 2.
3.2 Encender/apagar, consulte la Figura 3.
Presione el botón para encendedor/apagar la luz. El modo activo se memorizará cuando se apaga el dispositivo. (El stroboscopico y la luz roja no se pueden memorizar).
3.3 Bloqueo/desbloqueo, consulte la Figura 4.
Con la lámina apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la lámina se bloqueará. Se parpadeará dos veces para indicar que ha sido bloqueado. Mantenga presionado el botón central durante dos segundos para acceder al indicador rojo que indica el bloqueo de la lámina. Para desbloquear, presione el botón lateral por un segundo para desbloquear, y se encenderá en el modo luz blanca.
3.4 Luz de luna, consulte la Figura 5.
Para activar la luz de luna, presione y mantenga presionado el botón durante más de 2 segundos. Si el último modo fue luz de luna, simplemente presione el botón.
3.5 Cambiar el brillo (solo en el modo de luz blanca), consulte la Figura 6.
Presione y mantenga presionado el botón para cambiar el brillo. Cada vez que presione el botón, el brillo cambiará en el siguiente orden: Bajo → Medio → Alto → Bajo. El modo Luz de luna no está incluido en este ciclo.
3.6 Modo estroboscopico, consulte la Figura 7.
Con la lámina apagada, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo estroboscópico. Presione o mantenga presionado para apagar.
3.7 Modo luz roja, consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja, si no se usa por lo tal encendido o apagado. Cuando la luz se encuentre en el modo luz roja, presione una vez para apagar.
3.8 Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la Figura 9.
Presione el botón dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo está encendido.
3.9 Cambiar al modo de luz roja, consulte la Figura 10.
Presione y mantenga presionado el botón en el modo luz roja durante más de 0.5 segundos para convertirse la luz roja en flash, suelte y presione el botón nuevamente durante más de 0.5 segundos para volver a una luz roja continuada.
3.10 Encender el faro de luz blanca, consulte la Figura 11.
Para encender el faro de luz blanca, apagado rapidamente el botón tres veces o más para acceder al modo balizas. Presione o mantenga presionado para apagar.
3.11 Indicador de bateria, consulte la Figura 12.

(UA) Українська

Багатомовний словник, див. Таблиця 3.
1. Характеристики продукту, див. Таблиця 1 та Таблиця 2.
2. Огляд продукту, див. Малюнок 1.
3. Інструкції з експлуатації наведено нижче:
3.1 Зняття ізоляційної плівки, див. Малюнок 2.
3.2 Увімкнення/вимкнення, див. Малюнок 3.
Натисніть кнопку вмикає/вимикає ліхтар. Останній режим буде запам'ятовуватися при вимкненні пристрою. (Режими стробоскопа і Червоного світла не запам'ятовуються).
3.3 Блокування/Розблокування, Дім. Малюнок 4.
Коли ліхтар увімкнений, натисніть і утримайте бічний перемикач (близько 2 секунд) для доступу до режиму блокування. Світло спочатку перейде у режим мигання і блокування. Натисніть і утримайте бічний перемикач протягом 2 секунд, щоб розблокувати. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте бічний перемикач протягом кількох секунд, поки ліхтар не увімкнеться знову.
3.4 Місячне світло, див. Малюнок 5.
Щоб увімкнути режим місячного світла, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, коли ліхтар вимкнений. Якщо останній режим був місячним світлом, натисніть кнопку.
3.5 Зміна яскравості (тільки в режимі білого світла), див. малюнок 6.
У режимі білого світла натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити яскравість. Яскравість циклічно змінюється в порядку Низька → Середня → Високий → Низька. Відпустіть кнопку, щоб вибрати яскравість. (Примітка: Режим місячного світла не входить в цей цикл).
3.6 Режим стробоскопа , див. Малюнок 7.
Щоб увімкнути режим стробоскопа, швидко натисніть кнопку три рази або більше, коли світло вимкнено. Натисніть або натисніть і утримуйте, щоб вимкнути.
3.7 Режим червоного світла, див. малюнок 8.
Для натиснути кнопку, щоб увімкнути режим червоного світла, натисніть кнопку двічі. Натиснути на наявне світло. Коли ви перебуваєте в режимі червоного світла, натисніть кнопку, щоб увімкнути.
3.8 Перемикання між режимом червоного та білого світла, див. малюнок 9.
Натисніть кнопку двічі, щоб перемикатися між режимом червоного світла та режимом білого світла.
3.9 Місячне світло, див. Малюнок 10.
Натисніть кнопку, щоб увімкнути режим місячного світла. Натисніть і утримуйте кнопку в режимі місячного світла. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути. Якщо останній режим був місячним світлом, ви можете запам'ятати останній режим.
3.10 Увімкнення маячка білого світла, див. Малюнок 11.
Щоб увімкнути маячок білого світла, швидко натисніть кнопку три рази або більше, коли світло вимкнено. Натисніть або натисніть і утримуйте, щоб вимкнути.
3.11 Вимкнення маячка білого світла, див. Малюнок 11.
Щоб вимкнути маячок білого світла, швидко натисніть кнопку три рази або більше, коли світло вимкнено. Натисніть або натисніть і утримуйте, щоб вимкнути.
3.12 Індикатор рівня заряду батареї, див. рис. 12.

(JP) 日本語

本製品取扱説明書を使用する前に、
1. 製品仕様は表1と表2を参照ください。
2. 製品概要は図1を参照ください。
3. 取り扱い方法は下の通りです。
3.1 充電方法
下の図に示すように、ライトが消えている状態でUSB-Cケーブルを接続してください。ケーブルを接続すると、ライトの点灯とともにライトが充電されます。緑色の点灯は充電完了を示します。
3.2 オン/オフ
ボタンを押すと、ライトのオンとオフが切り替わります。オフにする際にライトの状態がメモリーされます。
3.3 ロック/アンロック
ライトがオンの状態でボタンを2秒以上押すとロックされます。ロックされると、ライトが2回点滅します。ロックを解除するには、ライトが消えている状態でボタンを2秒以上押します。
3.4 月光モード
ライトがオフの状態でボタンを2秒以上押すと月光モードが起動します。
3.5 明るさの調整（白色光モードのみ）
ボタンを長押しすると、ライトの明るさが変更されます。明るさは低→中→高→低の順に変更されます。ボタンを離すと明るさが選択されます。（注：月光モードは含まれません）
3.6 ストロボ
ライトが消えている状態でボタンを3回以上すばやく押すとストロボが点滅します。ボタンを押すとストロボが消えます。
3.7 赤色光モード
ボタンを0.5秒以上押すと赤色光モードに切り替わります。ボタンを押すとライトが消えます。
3.8 赤色光モードと白色光モードの切り替え
ライトが点灯している状態でボタンをダブルクリックすると赤色光モードと白色光モードが切り替わります。
3.9 月光モード
ボタンをシングルクリックすると月光モードが点灯します。ライトが点灯している状態でボタンを押すと月光モードが消えます。
3.10 白色光信号灯
ライトが消えている状態でボタンを3回以上すばやく押すと白色光信号灯が点灯します。ボタンを押すとライトが消えます。
3.11 白色光信号灯
ライトが消えている状態でボタンを3回以上すばやく押すと白色光信号灯が点灯します。ボタンを押すとライトが消えます。
3.12 バッテリーインジケーター
バッテリーインジケーターは、ライトが点灯している状態でボタンを1回押すと表示されます。

(KR) 한국어

다음 번역 제품 사양을 확인하시기만 Table 3을 참조해 주십시오.
1. 제품 사양 및 개요은 Table 1과 Table 2를 참조해 주세요.
2. 제품 개요는 Figure 1을 참조해 주세요.
3. 작동 방법은 아래를 참조하세요:
3.1 충전
3.2 온/오프
3.3 잠금/해제
3.4 무지개 모드
**3.5 밝기 조절 (흰색 모드만